

OPERARE AMEF DATECS – CONEXIUNE PC

ON – porneste aparatul si trimite la meniul principal.

REGIM VANZARI - ON - 6

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **CONEXIUNE PC (6)** si se apasa **TOTAL**.

ON - 6

CITIREA CASEI PT VERIFICARE (X) - ON - 2 - 0030 TOTAL - 1

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **RAPOARTE X (2)** si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare: **INTRODUCETI : 0030 TOTAL**. Se apasa **TOTAL**.

ON – 2 - 0030 TOTAL - 1

RAPORTUL ZILNIC - ON - 3 - 0030 TOTAL - 1 - TOTAL

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **RAP.FISCALE (3)** si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare: **INTRODUCETI : 0030 TOTAL**. Se apasa **1 - TOTAL**.

ON – 3 - 0030 TOTAL - 1 - TOTAL

OPRIRE APARAT - ON - 0

Din meniul principal se selecteaza optiunea **OPRIRE (0)**

ON – 0

RAPORT LUNAR - ON -3 - 0030 TOTAL - 4-2-2 - Di TOTAL-Df-TOTAL

Din meniul principal se alege cu ajutorul sagetilor **RAP.FISCALE (3)** si se apasa **TOTAL**. Pe ecran apare: **INTRODUCETI : 0030 TOTAL**

Din meniu se alege **MEMORIE FISCALA (4)** – **RAPORT SUMAR (2)** – **DUPA DATA (2)**
Se introduce data de inceput a lunii si se apasa **TOTAL**. De exemplu:01052018
Se introduce data de sfarsit a lunii si se apasa **TOTAL**. De exemplu:31052018