


















### 1. Tiparirea raportului Z

Tasta	Indicatie afisaj
Apasati 	RAP.FISCALE CONTINUATI? <b>NU</b>
Apasati  pentru a schimba DA/NU	RAP.FISCALE CONTINUATI? <b>DA</b>
Apasati  pentru confirmare	Data-Ora FP-700 IS READY

### 2. Tiparirea raportului X

Tasta	Indicatie afisaj
Apasati 	RAPOARTE X CONTINUATI? <b>NU</b>
Apasati  pentru a schimba DA/NU	RAPOARTE X CONTINUATI? <b>DA</b>
Apasati  pentru confirmare	Data-Ora FP-700 IS READY

### 3. Tiparirea raportului dupa DATA ( Raport Lunar )

Tasta	Indicatie afisaj
Apasati 	MENIU 1) DIAGNOSTIC
Apasati 	MENIU 2) RAPORT DUPA DATA
Apasati  pentru confirmare	RAPORT DETALIIAT <b>NU</b>
Apasati  pentru a schimba DA/NU	RAPORT DETALIIAT <b>DA</b>
Apasati  pentru confirmare	DE LA: 25.06.2018 LA: 25.06.2018
Programarea datei: - Selectati coloana cu  sau  - Potriviti valoarea dorita cu  sau  - Apasati  pentru confirmare (identic pentru data de start si data de final) - Apasati  pentru a tiparii raportul	MENIU 2) DAPORT DUPA DATA

#### 4. Inchiderea fortata a unui bon blocat

Tasta	Indicatie afisaj
Apasati 	MENIU 1) DIAGNOSTIC
Apasati  /  pana ajungeti la 7) Inchidere Bon	MENIU 7) INCHIDERE BON
Apasati  pentru confirmare	INCHIDERE BON <b>NU</b>
Apasati  pentru a schimba DA/NU	INCHIDERE BON <b>DA</b>
Apasati  pentru confirmare	MENIU 7) INCHIDERE BON

#### 5. Anularea unui bon blocat

Tasta	Indicatie afisaj
Apasati 	MENIU 1) DIAGNOSTIC
Apasati  /  pana ajungeti la 8) Anulare Bon	MENIU 8) ANULARE BON
Apasati  pentru confirmare	INCHIDERE BON <b>NU</b>
Apasati  pentru a schimba DA/NU	INCHIDERE BON <b>DA</b>
Apasati  pentru confirmare	MENIU 8) ANULARE BON